


NOTAS	
PROJETO REALIZADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES.	
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: LEI 9610/98.	
DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NO MEMORIAL ANEXO A ESSE PROJETO.	
VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.	
TODA E QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AO RESPONSÁVEL.	
LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPTIVO
	DISJUNTOR TRIPOLAR
	DISJUNTOR BIPOLAR
	DISJUNTOR MONOPOLAR
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
	CONTATOR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO REMOTO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO PELO TIMER
	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO MONOPOLAR



QDFL-SAUNA FEMININA			POTENCIA	TENSÃO	CORR.	SECÇÃO	DISJ.	DR	CONTATOR
Nº	FASE	DESCRIÇÃO DO CIRCUITOS	(W)	(V)	(A)	(mm2)	(A)	(A)	(A)
1	T R	ILUMINAÇÃO SALAS 1 AO 5	200	220	0,91	2,5	16		
2	S T	ILUMINAÇÃO WC DEPÓSITO E CORREDOR 1	200	220	0,91	2,5	16		
3	R S	ILUMINAÇÃO FUNDOS	200	220	0,91	2,5	16		
4	T R	ILUMINAÇÃO SALAS 6 AO 8	200	220	0,91	2,5	16		
5	S T	ILUMINAÇÃO CORREDOR 2	200	220	0,91	2,5	16		
6	R S	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100	220	0,45	2,5	16		
7	S T	TOMADAS 220V SALA 4	800	220	3,64	2,5	16	25	
8	R S	TOMADAS 220V SAUNA	800	220	3,64	2,5	16	25	
9	T R	TOMADAS 220V LANCHONETE	800	220	3,64	2,5	16	25	
10	S T	TOMADAS 220V BALCÃO	800	220	3,64	2,5	16	25	
11	R S	TOMADAS 220V	600	220	2,73	2,5	16	25	
12	T R	TOMADAS 220V	600	220	2,73	2,5	16	25	
13	S T	TOMADAS 220V	600	220	2,73	2,5	16	25	
14	R S	TOMADAS 220V	600	220	2,73	2,5	16	25	
15	T R	TOMADAS 220V	600	220	2,73	2,5	16	25	
16	S T	TOMADAS 220V	600	220	2,73	2,5	16	25	
17	R	TOMADAS 127V BALCÃO	600	127	4,72	2,5	16	25	
18	S	TOMADAS 127V	600	127	4,72	2,5	16	25	
19	T	TOMADAS 127V	600	127	4,72	2,5	16	25	
20	R	TOMADAS 127V	600	127	4,72	2,5	16	25	
21	S	TOMADAS 127V	600	127	4,72	2,5	16	25	
22	T	TOMADAS 127V	600	127	4,72	2,5	16	25	
23	R	TOMADAS 127V	600	127	4,72	2,5	16	25	
R1	R S T	DISJUNTOR RESERVA TRIFÁSICO 32A	2000	220	9,1	6,0	32		
R2	R S	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25		
R3	T R	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25		
R4	S	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16		
R5	T	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16		
TOTAL	R			127	48	16,0	63		
TOTAL	S			127	48	16,0	63		
TOTAL	T			127	49	16,0	63		
POTENCIA TOTAL					ADIC.	5%	12.705		

R2	17/02/2019	Revisão Conforme Comentários
R1	04/12/2018	Revisão Conforme Comentários
R0	19/11/2018	Emissão Inicial
revisão	data	descrição
ASS: CLIENTE: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY		ASS: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Daniel Henrique CREA 5069301938-SP
		 E-mail: adm.mogieng@gmail.com Tel.: 9-7595-3026
Endereço: Avenida Doutor Alberto Penteado, 605 - Morumbi, São Paulo - SP, 05678-000		
projeto: Projeto Elétrico		assunto: Quadros Elétricos
desenho: Engº Daniel Henrique		etapa do projeto: Inicial
escala: sem escala	data: Dezembro/ 2018	revisão: 00
		61/91