












NOTAS	
PROJETO REALIZADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES.	
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: LEI 9610/98.	
DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NO MEMORIAL ANEXO A ESSE PROJETO.	
VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.	
TODA E QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AO RESPONSÁVEL.	
LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPTIVO
	DISJUNTOR TRIPOLAR
	DISJUNTOR BIPOLAR
	DISJUNTOR MONOPOLAR
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
	CONTATOR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO REMOTO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO PELO TIMER
	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO MONOPOLAR



QDFL DEPÓSITO SAUNA MASCULINA		POTENCIA	TENSÃO	CORR.	SECÇÃO	DISJ.	DR	CONTATOR
Nº	FASE	DESCRIÇÃO DO CIRCUITOS	(W)	(V)	(A)	(mm2)	(A)	(A)
1	R S	ILUMINAÇÃO DEPÓSITO	200	220	0,91	2,5	16	
2	T R	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100	220	0,45	2,5	16	
3	S T	TOMADAS 220V	800	220	3,64	2,5	16	25
4	R S	TOMADAS 220V BALCÃO	800	220	3,64	2,5	16	25
5	T R	AR CONDICIONADO	1200	220	5,45	2,5	20	
6	S T	AUTO CLAVE	2000	220	9,09	2,5	20	
7	R	TOMADAS 127V	800	220	3,64	2,5	16	25
8	S	TOMADAS 127V COZINHA	800	220	3,64	2,5	16	25
9	T	TOMADAS 127V BALCÃO	800	220	3,64	2,5	16	25
10	R	TOMADAS 127V ESCRITÓRIO CONSOLAÇÃO	800	220	3,64	2,5	16	25
11	S	TOMADA 127V MICROONDAS	800	220	3,64	2,5	16	25
12	T	TOMADA 127V RELÓGIO DE PONTO	800	220	3,64	2,5	16	25
13	R	TOMADAS 127V	800	220	3,64	2,5	16	25
R1	R S T	DISJUNTOR RESERVA TRIFÁSICO 32A	2000	220	9,1	6,0	32	
R2	R S	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25	
R3	T R	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25	
R4	S	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16	
R5	T	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16	
TOTAL	R			127	45	10,0	50	
TOTAL	S			127	46	10,0	50	
TOTAL	T			127	48	10,0	50	
POTENCIA TOTAL					ADIC.	10%	11.770	

R2	17/02/2019	Revisão Conforme Comentários
R1	04/12/2018	Revisão Conforme Comentários
R0	19/11/2018	Emissão Inicial
revisão	data	descrição
ASS: CLIENTE: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY		ASS: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Daniel Henrique CREA 5069301938-SP
 Clube Paineiras do Morumby		 Mogi Engenharia E-mail: adm.mogleng@gmail.com Tel.: 9-7595-3026
Endereço: Avenida Doutor Alberto Penteado, 605 - Morumbi, São Paulo - SP, 05678-000		
projeto: Projeto Elétrico		assunto: Quadros Elétricos
desenho: Engº Daniel Henrique		etapa do projeto: Inicial
escala: sem escala	data: Dezembro/ 2018	revisão: 00
59/91		