NOTAS

- PROJETO REALIZADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES.
- TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: LEI 9610/98.
- DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NO MEMORIAL ANEXO A ESSE PROJETO.
- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
- TODA E QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AO RESPONSÁVEL.

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRITIVO
	DISJUNTOR TRIPOLAR
	DISJUNTOR BIPOLAR
	DISJUNTOR MONOPOLAR
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
	CONTATOR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO REMOTO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO PELO TIMER
DPS-20KA	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO MONOPOLAR



ITEM-2+3-QDFL-CASA DE MÁQUINA PISCINA SOCIAL			POTENCIA	TENSÃO	CORR.	SECÇÃO	DISJ.	TIPO DE PARTIDA
Nº	FASE	DESCRIÇAO DO CIRCUITOS	(CV E W)	(V)	(A)	(mm2)	(A)	
1	R S T	ALIMENTADOR LANCHONETE TODO DIA	15000	220	68,18	25,0	125	PONTO DE FORÇA
2	R S T	PONTO DE FORÇA	5000	220	22,73	16,0	63	PONTO DE FORÇA
3	R S T	PONTO DE FORÇA CASA DE MÁQUINAS	5000	220	22,73	16,0	63	PONTO DE FORÇA
4	R S T	PONTO DE FORÇA CASA DE MÁQUINAS	4000	220	18,18	16,0	32	PONTO DE FORÇA
5	T R	CHUVEIRO VESTIARIO	3000	220	13,64	6,0	32	PONTO DE FORÇA
6	S T	ILUMINAÇÃO CASA DE MÁQUINAS	1000	220	4,55	2,5	16	PONTO DE FORÇA
7	R S	AR CONDICIONADO LANCHONETE TODO DIA	2000	220	9,09	2,5	16	PONTO DE FORÇA
8	T R	TOMADAS USO GERAL 1 220V	800	220	3,64	2,5	16	PONTO DE FORÇA
9	S T	TOMADAS USO GERAL 2 220V	800	220	3,64	2,5	16	PONTO DE FORÇA
10	R S	TOMADAS USO GERAL 3 220V	800	220	3,64	2,5	16	PONTO DE FORÇA
11	T R	TOMADAS USO GERAL 4 220V	800	220	3,64	2,5	16	PONTO DE FORÇA
12	S T	TOMADAS USO GERAL 5 220V	800	220	3,64	2,5	16	PONTO DE FORÇA
13	R S	TOMADAS USO GERAL 6 220V	800	220	3,64	2,5	16	PONTO DE FORÇA
14	T R	TOMADAS USO GERAL 7 220V	800	220	3,64	2,5	16	PONTO DE FORÇA
15	S T	PROMINETE	800	220	3,64	2,5	16	PONTO DE FORÇA
16	R S	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100	220	0,45	2,5	16	PONTO DE FORÇA
17	T	TOMADAS VESTIARIO 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
18	R	TOMADAS USO GERAL 1 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
19	S	TOMADAS USO GERAL 2 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
20	T	TOMADAS USO GERAL 3 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
21	R	TOMADAS USO GERAL 4 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
22	S	TOMADAS USO GERAL 5 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
23	T	TOMADAS USO GERAL 6 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
R1	R S T	DISJUNTOR RESERVA TRIFÁSICO 32A	2000	220	9,1	6,0	32	
R2	R S	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25	
R3	T R	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25	
R4	S	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16	
R5	T	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16	
TOTAL		**R**		**127**	**130**	**185,0**	**150**	
TOTAL		**S**		**127**	**122**	**185,0**	**150**	
TOTAL		**T**		**127**	**137**	**185,0**	**150**	
POTENCIA TOTAL								**43.933**

revisão	data	descrição
R2	17/02/2019	Revisão Conforme Comentários
R1	04/12/2018	Revisão Conforme Comentários
R0	19/11/2018	Emissão Inicial

ASS:
CLIENTE: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

ASS:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Daniel Henrique
CREA 5069301938-SP

Clube Paineiras do Morumby

Mogi Engenharia
E-mail:adm.mogieng@gmail.com Tel.: 9-7595-3026

Endereço: Avenida Doutor Alberto Penteado, 605 - Morumbi, São Paulo - SP, 05678-000

projeto: Projeto Elétrico		assunto: Quadros Elétricos	
desenho: Engº Daniel Henrique		etapa do projeto: Inicial	folha nº: 2/91
escala: sem escala	data: Dezembro/ 2018	revisão: 00	