NOTAS

- PROJETO REALIZADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES.
- TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: LEI 9610/98.
- DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NO MEMORIAL ANEXO A ESSE PROJETO.
- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
- TODA E QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AO RESPONSÁVEL.

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRITIVO
	DISJUNTOR TRIPOLAR
	DISJUNTOR BIPOLAR
	DISJUNTOR MONOPOLAR
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
	CONTATOR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO REMOTO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO PELO TIMER
DPS-20KA	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO MONOPOLAR



ITEM-6-CCM-CASA DE MÁQUINA PISCINA SOCIAL			POTENCIA	TENSÃO	CORR.	SECÇÃO	DISJ.	TIPO DE PARTIDA
Nº	FASE	DESCRIÇAO DO CIRCUITOS	(CV E W)	(V)	(A)	(mm2)	(A)	
1	R S T	BOMBA PISCINA FUNDA	30	220	100,36	25,0	100	INVERSOR DE FREQUENCIA
2	R S T	BOMBA PISCINA FUNDA RESERVA	30	220	100,36	25,0	100	INVERSOR DE FREQUENCIA
3	R S T	BOMBA BALIZA	20	220	56,91	25,0	100	INVERSOR DE FREQUENCIA
4	R S T	BOMBA PISCINA REDONDA	10	220	33,45	10,0	40	ESTRELA TRIANGULO
5	R S T	BOMBA AQUECIMENTO	7,5	220	25,09	6,0	32	ESTRELA TRIANGULO
6	R S T	BOMBA AQUECIMENTO RESERVA	7,5	220	25,09	6,0	32	ESTRELA TRIANGULO
7	R S T	BOMBA QUEBRA ONDA	1,5	220	5,02	2,5	10	DIRETA
8	R S T	BOMBA QUEBRA ONDA RESERVA	1,5	220	5,02	2,5	10	DIRETA
9	R S T	BOMBA TRATAMENTO DE ÁGUA COM OZÔNIO PISCINA INFANTIL	1	220	3,35	2,5	10	DIRETA
10	R S T	BOMBA FILTRO PISCINA INFANTIL	1	220	3,35	2,5	10	DIRETA
11	R S T	BOMBA FILTRO PISCINA INFANTIL RESERVA	1	220	3,35	2,5	10	DIRETA
12	R S T	TOMADA PARA SERVIÇO 1	2000	220	9,09	6,0	32	PONTO DE FORÇA
13	R S T	TOMADA FARA SERVIÇO 2	2000	220	9,09	6,0	32	PONTO DE FORÇA
14	R S T	TOMADA FARA SERVIÇO 3	2000	220	9,09	6,0	32	PONTO DE FORÇA
15	R S T	TOMADA FARA SERVIÇO 4	2000	220	9,09	6,0	32	PONTO DE FORÇA
16	R S T	ALIMENTADOR QDFL CASA DE MAQUINA	43933	220	115,43	185	150	PONTO DE FORÇA
C1	R S	COMANDO BOMBA 1					16	COMANDO
C2	T R	COMANDO BOMBA 2					16	COMANDO
C3	S T	COMANDO BOMBA 3					16	COMANDO
C4	R S	COMANDO BOMBA 4					16	COMANDO
C5	T R	COMANDO BOMBA 5					16	COMANDO
C6	S T	COMANDO BOMBA 6					16	COMANDO
C7	R S	COMANDO BOMBA 7					16	COMANDO
C8	T R	COMANDO BOMBA 8					16	COMANDO
C9	S T	COMANDO BOMBA 9					16	COMANDO
C10	R S	COMANDO BOMBA 10					16	COMANDO
C11	T R	COMANDO BOMBA 11					16	COMANDO
R1	R S T	DISJUNTOR RESERVA TRIFÁSICO 32A	2000	220	9,1	6,0	32	
R2	R S	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25	
R3	T R	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25	
R4	S	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16	
R5	T	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16	
TOTAL		R		127	366	240,0	400	
TOTAL		S		127	368	240,0	400	
TOTAL		T		127	360	240,0	400	
POTENCIA TOTAL								133.629



R2	17/02/2019	Revisão Conforme Comentários
R1	04/12/2018	Revisão Conforme Comentários
R0	19/11/2018	Emissão Inicial
revisão	data	descrição

ASS:
CLIENTE: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

ASS:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Daniel Henrique
CREA 5069301938-SP

Clube Paineiras do Morumby

Mogi Engenharia
E-mail:adm.mogieng@gmail.com Tel.: 9-7595-3026

Endereço: Avenida Doutor Alberto Penteado, 605 - Morumbi, São Paulo - SP, 05678-000

projeto: Projeto Elétrico	assunto: Quadros Elétricos	
desenho: Engº Daniel Henrique	etapa do projeto: Inicial	folha nº: 4/91
escala: sem escala	data: Dezembro/ 2018	revisão: 00